



DATABLAD RUMSLÖSNING: ROOMMATE + TAP IP

Gör videosamarbete enklare för de anställda och IT-avdelningen genom att lägga till Logitech RoomMate och Logitech Tap IP till alla mötesutrymmen med en befintlig Logitech-konferenskamera.

RoomMate och Tap IP eliminerar behovet av en extra, dedikerad dator i rummet. Tillsammans gör de att de anställda kan ansluta till ett möte med bara ett klick.

FÖRVANDLA VILKET UTRYMME SOM HELST TILL ETT PRODUKTBASERAT VIDEOKONFERENSRUM

Lägg till RoomMate till en befintlig Logitech MeetUp-, Rally- eller Rally Plus-kamera och förvandla vilket utrymme som helst till ett produktbaserat videokonferensrum med en kompakt enhet som kan monteras på en säker plats utom synhåll.

Konfigurera rummet för ledande videokonferensplattformar, inklusive Microsoft Teams Rooms på Android, Zoom Rooms, RingCentral och andra*. Lägg till i en befintlig Logitech MeetUp-, Rally- eller Rally Plus-kamera för att skapa en komplett enhetslösning.

PRODUKTFUNKTIONER OCH TILLBEHÖR

PRODUKTFUNKTIONER

STARKA PROCESSORER

Logitech RoomMate är elegant och diskret och erbjuder all processorkapacitet du behöver för HD-videokonferenser i rum med en eller två skärmar.

STARTA MÖTEN MED ETT ENDA KLICK

Starta möten med bara ett klick på Logitech Tap IP, en nätverksansluten pekskärmkontroll som är enkel att använda och installera.

VERIFIERADE LJUDPARTNER

Använd det ljudsystem du föredrar. Som standard kan du använda konferenskamerans ljud när du parkopplar RoomMate med MeetUp eller ett Rally-system. Eller välj ett verifierat ljudsystem från våra partner, såsom QSC, Shure och Biamp, när RoomMate används tillsammans med en Rally-kamera.

FLEXIBEL MONTERING

Fäst Logitech RoomMate var som helst i ditt mötesutrymme med produktfästen med sladdragning och dold design för en prydlig installation.

ENHETSHANTERING OCH INSIKTER

Övervaka, hantera och få affärsinsikter i hur rummen används med Logitech Sync. Övervaka och hantera mötesrumsenheterna från Zoom Device Manager.

ENKEL OCH SÄKER SLADDRAGNING

Effektivisera installationen för Logitech Tap IP med en enda PoE-sladd och håll anslutningarna på plats med inbyggda avlastnings- och dragningsmekanismer.

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR



Tap-höjningsmontering

Vridbar, förhöjd bordsmontering med sladdhantering



Tap-väggmontering

Plattsparande väggmontering med sladdhantering



Tap-bordsmontering

Vridbar bordsmontering med sladdhantering



Tap Scheduler

Schemaläggingspanel som är byggd för mötesrum



Scribe

Dela whiteboards i videomöten utan problem med Logitech Scribe, en AI-driven whiteboardkamera



Swytch

Anslut en bärbar dator till rumssystemets AV-utrustning att använda med alla videomöten eller webbseminarier.

PRODUKTSPECIFIKATIONER OCH LÄNKAR

TAP IP		ROOMMATE	GARANTI
<p>Pekskärm: 257 mm (10,0 tum) diagonal skärm med 14 graders visningsvinkel Upplösning: 1280 x 800</p> <p>Sladdar: Power over Ethernet (PoE)-sladd (ingår ej), IEEE 802.3af typ 1, klass 3-enhet</p> <p>Sladdhantering: Inre sladdagnings- och avlastningssystem</p> <p>Ethernet: 10/100 Mbit/s</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Enhetshantering: Logitech Sync</p> <p>Färg: Grafitgrå</p> <p>Montering: 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Mått (H x B x D): 58 mm (2,3 tum) x 244 mm (9,6 tum) x 179 mm (7,0 tum)</p>		<p>Operativsystem: Logitech CollabOS 1.4 eller högre</p> <p>Enhetshantering: Logitech Sync och plattformar för enhetshantering som stöds</p> <p>Certifierad maskinvara: Logitech MeetUp, Rally Camera, Rally System, Rally Plus System, Tap, Tap IP</p> <p>Verifierad maskinvara: Biamp TesiraFORTÉ X 400, QSC Q-SYS Core 8 Flex, Shure IntelliMix P300.</p> <p>Kontakta föredragen partner för den senaste informationen om kompatibla produkter.</p> <p>Support för nätverksprotokoll: IPv4, IPv6</p> <p>Proxystöd: IP-baserad proxy, FQDN-baserad proxy, proxy som använder PAC-fil</p> <p>Gränssnitt</p> <ul style="list-style-type: none">HDMI Out: 2HDMI In: 1USB: 3 st typ A <p>Nätverk: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Driftspänning/ström: 100–240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Fullständig diskryptering: AES-128</p> <p>Datakryptering: Symmetriska nycklar, PKI</p> <p>Enhetsidentitet: Skyddas av enhetsattestering</p> <p>Enhetsåtkomst: Autentiseras med hjälp av API</p> <p>Nyckelskydd: Arm TrustZone, RPMP</p> <p>Enhetsssäkerhet: Kensington-lås</p> <p>Färg: Vit</p> <p>Mått: (H x B x D): 34,5 mm (1,36 tum) x 161 mm (6,34 tum) x 211 mm (8,31 tum)</p>	<p>Standard: Två års begränsad maskinvarugaranti ingår</p> <p>Utökad: Ett eller tre års utökade garantier finns tillgängliga vid tidpunkten för inköpet av maskinvaran. Kontakta återförsäljaren för tillgänglighet.</p>
PRODUKTFÄSTE			*CERTIFIERINGAR OCH KOMPATIBILITET
<p>Passar Logitech RoomMate och andra datorenheter med VESA-mönster på 100 x 100 eller 75 x 75</p> <p>Mått: (H x B x D): 35 mm (1,38 tum) x 164 mm (6,46 tum) x 350 mm (13,78 tum)</p>			<p>Produktläge</p> <p>Stöder kompatibel programvara för videokonferenser inklusive Microsoft Teams Rooms på Android, Zoom Rooms och RingCentral Meetings Rooms. Kontakta Logitech eller besök https://prosupport.logi.com/hc/sv/articles/1500001344641 för tillgänglighetsinformation och ytterligare videokonferensplattformar.</p> <p>Certifieringar</p> <p>Alla komponenter som ingår i rumslösningsspaketet är certifierade för Zoom Rooms, Microsoft Teams på Android och RingCentral Meetings Rooms (och Tencent för versionen endast för Kina). Kontakta tillverkaren för mer information om väntande och beviljade certifieringar.</p> <p>Verifierad maskinvara</p> <p>Biamp TesiraFORTÉ X 400 QSC Q-SYS Core 8 Flex Shure IntelliMix P300</p> <p>Kontakta föredragen partner för den senaste informationen om kompatibla produkter.</p>
KOMPONENTER I SATSEN			
<p>Logitech RoomMate</p> <p>Logitech Tap IP</p> <p>Produktfäste</p>			
KARTONGEN INNEHÅLLER			ARTIKELNUMMER
Tap IP <p>Tap IP-pekskärmskontroll VESA-monteringskruvar (4) Mikrofiberduk Dokumentation</p>	RoomMate <p>Logitech RoomMate Nätanslutning Sladd för växelström VESA-klammer Fjärrkontroll Dokumentation</p>	Produktfäste <p>Produktfäste med sladdagningsklämma Monteringsfästen Dokumentation</p>	US/CA/MX: 991-000397 Brasilien: 991-000398 Argentina/Chile: 991-000399 EU/SEA/INDO: 991-000400 UK/HK: 991-000401 Schweiz: 991-000402 AUS/NZ: 991-000403 Taiwan: 991-000404 Indien: 991-000405 Kina: 991-000406 Japan: 991-000407

logitech[®]

Kontakta din återförsäljare eller kontakta oss på www.logitech.com/sv-se/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovationscenter
CH – 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, Logitech-logotypen och andra Logitech-symboler tillhör Logitech och kan vara registrerade varumärken. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. Logitech påtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan förekomma i denna publikation. Produkt-, pris- och funktionsinformationen härifrån kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Publicerad september 2022